

# MAXSYS

---

**PC4020 v3.3 Programozói Kézikönyv**  
DLS-3 v1.2

## A RENDSZER

### 1. rész

*Hely*

**Főpanel** \_\_\_\_\_

*Partíció (1-8) Globális kezelő*

*Hely*

**Escort4580**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**Kezelő**

<b>01</b>	_____	_____	_____
<b>02</b>	_____	_____	_____
<b>03</b>	_____	_____	_____
<b>04</b>	_____	_____	_____
<b>05</b>	_____	_____	_____
<b>06</b>	_____	_____	_____
<b>07</b>	_____	_____	_____
<b>08</b>	_____	_____	_____
<b>09</b>	_____	_____	_____
<b>10</b>	_____	_____	_____
<b>11</b>	_____	_____	_____
<b>12</b>	_____	_____	_____
<b>13</b>	_____	_____	_____
<b>14</b>	_____	_____	_____
<b>15</b>	_____	_____	_____
<b>16</b>	_____	_____	_____

**Bővítő**

*Zóna (017-128)*

*PC4108A  
PC4116  
PC4164*

*Hely*

<b>01</b>	_____	_____	_____
<b>02</b>	_____	_____	_____
<b>03</b>	_____	_____	_____
<b>04</b>	_____	_____	_____
<b>05</b>	_____	_____	_____
<b>06</b>	_____	_____	_____
<b>07</b>	_____	_____	_____
<b>08</b>	_____	_____	_____
<b>09</b>	_____	_____	_____
<b>10</b>	_____	_____	_____
<b>11</b>	_____	_____	_____
<b>12</b>	_____	_____	_____
<b>13</b>	_____	_____	_____
<b>14</b>	_____	_____	_____

**PC440X** *Hely*

\_\_\_\_\_ 01  
 \_\_\_\_\_ 02  
 \_\_\_\_\_ 03

**PC4204** *Hely*

01 \_\_\_\_\_  
 02 \_\_\_\_\_  
 03 \_\_\_\_\_  
 04 \_\_\_\_\_  
 05 \_\_\_\_\_  
 06 \_\_\_\_\_  
 07 \_\_\_\_\_  
 08 \_\_\_\_\_

*Hely*

09 \_\_\_\_\_  
 10 \_\_\_\_\_  
 11 \_\_\_\_\_  
 12 \_\_\_\_\_  
 13 \_\_\_\_\_  
 14 \_\_\_\_\_  
 15 \_\_\_\_\_  
 16 \_\_\_\_\_

**PC4216** *Hely**Lámpa teszt (I/N)**Hely**Lámpa teszt (I/N)*

01 _____	_____	06 _____	_____
02 _____	_____	07 _____	_____
03 _____	_____	08 _____	_____
04 _____	_____	09 _____	_____
05 _____	_____		

**PC4701** *Hely*

\_\_\_\_\_

**PC4702**

01 \_\_\_\_\_ 03 \_\_\_\_\_  
 02 \_\_\_\_\_ 04 \_\_\_\_\_

**PC4820**

01 _____	09 _____
02 _____	10 _____
03 _____	11 _____
04 _____	12 _____
05 _____	13 _____
06 _____	14 _____
07 _____	15 _____
08 _____	16 _____

**PC4850**

- 01 \_\_\_\_\_
- 02 \_\_\_\_\_
- 03 \_\_\_\_\_
- 04 \_\_\_\_\_
- 05 \_\_\_\_\_
- 06 \_\_\_\_\_
- 07 \_\_\_\_\_
- 08 \_\_\_\_\_

- 09 \_\_\_\_\_
- 10 \_\_\_\_\_
- 11 \_\_\_\_\_
- 12 \_\_\_\_\_
- 13 \_\_\_\_\_
- 14 \_\_\_\_\_
- 15 \_\_\_\_\_
- 16 \_\_\_\_\_

**PC4936**

\_\_\_\_\_

## A RENDSZER PROGRAMOZÁSA

---

### 2. rész

A programozási opciókért olvassa el az **Üzembe Helyezői Kézikönyv 3. fejezetét.**

#### Hivatkozás# (ref#)

#### RENDSZER (SYSTEM AREA)

#### Üzembe Helyezői Opciók

#### [000000] Üzembe Helyezői kód

*Alapban*

4 digités kód 5555      \_\_\_\_\_      vagy  
 6 digités kód 555500      \_\_\_\_\_

#### [000001] Nagy Mester kód

4 digités kód 1234      \_\_\_\_\_      vagy  
 6 digités kód 123456      \_\_\_\_\_

#### [000002] Második Nagy Mester kód

4 digités kód AAAA      \_\_\_\_\_      vagy  
 6 digités kód AAAA00      \_\_\_\_\_

#### [000003] Séta Teszt kód

4 digités kód AAAA      \_\_\_\_\_      vagy  
 6 digités kód AAAA00      \_\_\_\_\_

#### [000004] Ór kód

*Partíció*

*1 2 3 4 5 6 7 8*

Partíció      YYYYYYYY      \_\_\_\_\_  
 4 digités kód AAAA      \_\_\_\_\_      vagy  
 6 digités kód AAAA00      \_\_\_\_\_

#### [000005] Üzembe Helyezői Kizárás

*Tiltva*

Engedélyezve       Tiltva

#### [000006] Mérnöki Reset

Engedélyezve       Tiltva

#### Eseményüzenetek (Event Messages)

#### [000100] Hiba Élesítés (nyomjon csillagot [\*] a lenti opciókért)

*Alapban*

System Has      \_\_\_\_\_  
 Failed To Arm      \_\_\_\_\_

**[000101] Riasztás Élesítés Közben** (nyomjon csillagot [\*] a lenti opciókért)*Alapban**Alarm Occured**While Armed*

_____
_____

**[000102] 4701 2W Füst** (nyomjon csillagot [\*] a lenti opciókért)*Alapban**2 Wire Smoke*

_____
-------

**[000103] 4701 „Waterflow”** (nyomjon csillagot [\*] a lenti opciókért)*Alapban**Waterflow*

_____
-------

**[000104] Zóna Tamper** (nyomjon csillagot [\*] a lenti opciókért)*Alapban**Zone Tamper <>*

_____
-------

**[000105] Zóna Hiba** (nyomjon csillagot [\*] a lenti opciókért)*Alapban**Zone Fault <>*

_____
-------

[0] Képernyő törlése

[2] Helyzet Váltás (Change Case)

[4] Töröl és kilép

[1] Törlés a végéig

[3] ASCII bejegyzés

[5] Mentés

**[000106] Váltott kommunikáció***Alternate Comms*

_____
-------

**Rendszer Opciók (System Options)****[000200] Rendszerkapcsolók**

	<i>Alapban Y(igen)</i>		<i>Alapban Y(igen)</i>	
	<i>Y</i>	<i>/N(nem)</i>	<i>Y</i>	<i>/N(nem)</i>
Új Nagy Mester kód <i>/New Grand Mstr/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	Globális [P] gomb <i>/Global [P] Key/</i>	Y <input type="checkbox"/>
Fokozatos Élesztés <i>/Power up Shunt/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	Globális Óra <i>/Global Clock/</i>	Y <input type="checkbox"/>
AC Hiba <i>/AC Trouble/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	Globális Kez. Kizárás <i>/Glob Kypd Lock/</i>	N <input type="checkbox"/>
60 Hz AC <i>/60 Hz AC/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	Globális Hiba <i>/Global Trouble/</i>	Y <input type="checkbox"/>
Kristály Idő <i>/Cristal Time/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Globális Riasztás <i>/Global Alarms/</i>	N <input type="checkbox"/>
Élesítés Akadályoz AC <i>/AC Inhibit Arm/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Globális Rendszer Áll. <i>/Globl Sys Stat/</i>	N <input type="checkbox"/>
Élesítés Akadályoz DC <i>/DC Inhibit Arm/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Globális Belépés <i>/Global Entry/</i>	N <input type="checkbox"/>

Memória Kijelzés <i>/Memory Display/</i>	N	<input type="checkbox"/>			
Kiiktatás Kijelzés <i>/Bypass Display/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Zóna 1 Gyors <i>/Zone 1 Fast/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Sziréna Kikapcsolása <i>*CF-nél, ahol ez nem is változtatható</i> <i>/Bell Shutdown/</i>	Y/N*	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#1 <i>/Inv Cmd Out #1/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Követő + Riasztás <i>/Follow + Alarms/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#2 <i>/Inv Cmd Out #2/</i>	Y	<input type="checkbox"/>
6 Számjegyű Kód <i>/6 Digit Codes/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#3 <i>/Inv Cmd Out #3/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Óránkénti Nyomtatás <i>/Hourly Print/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#4 <i>/Inv Cmd Out #4/</i>	N	<input type="checkbox"/>
24 Órás Formátum <i>/Military Time/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#5 <i>/Inv Cmd Out #5/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Hiba Kódot Igényel <i>*CF-nél, ahol ez nem is változtatható</i> <i>/Tbl Req Code/</i>	N/Y*	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#6 <i>/Inv Cmd Out #6/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Tmp/Hiba Nyit. Zóna <i>/Tmp/Flt Opn Zn/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#7 <i>/Inv Cmd Out #7/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Tűz Időzítés <i>/Fire Timeout/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#8 <i>/Inv Cmd Out #8/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Kezelő Tamper <i>/Keypad Tamper/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Kezelő Elsötétítése <i>/Kypd Blanking/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Tamper Tiltás <i>/Tamper Inhibit/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Kez. Elsötét. Kódot Kér <i>/Kpd Blnk Rq Cd/</i>	N	<input type="checkbox"/>
WLS zóna tmp riaszt. <i>/Device Tmp Dis/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	RF zavar érzékelés <i>/RF Jam Detect/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Rendszer Flt. Squawk <i>/Sys.Flt.Squawk/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Hangos AC Hiba <i>/Audible AC Tbl/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Kód Kijelzése <i>/Code Display/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	Kapcsolt Hiba <i>/Latch Troubles/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Globális [F] Gomb <i>/Global [F] Key/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	2VF Auto Ell. <i>/2WS Auto Verify/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Globális [A] Gomb <i>/Global [A] Key/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	Kapcsolt vízérzékelő <i>/WaterflLatch/</i>	Y	<input type="checkbox"/>
			Kapcsolt tűz	Y	<input type="checkbox"/>
			400mS hurokválaszidő	N	<input type="checkbox"/>
			Kódduplázás	N	<input type="checkbox"/>

### [000201] Billentyűzet Opciók

	<i>Alapban Y(igen)</i> <i>/N(nem)</i>		<i>Alapban Y(igen)</i> <i>/N(nem)</i>		
[F] Sziréna <i>/[F] Bell/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	[A] Zümmer <i>/[A] Buzzer/</i>	N	<input type="checkbox"/>
[F] Szaggatott Sziréna <i>/[F] Pulse Bell/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	[P] Sziréna <i>/[P] Bell/</i>	N	<input type="checkbox"/>

[F] Zümmer /[F] Buzzer/	Y	□	[P] Szaggatott Sziréna /[P] Pulse Bell/	N	□
[A] Sziréna /[A] Bell/	N	□	[P] Zümmer /[P] Buzzer/	N	□
[A] Szaggatott Sziréna /[A] Pulse Bell/	N	□		N	□

**Billentyűzet Kizárása**

		<i>Alapban</i>		
[00020200]	Rossz kódok száma	005	□□□□	(000-255 kód)
[00020201]	Kizárás Időtartam	015	□□□□	(000-255 perc)

**Rendszer Idők**

[00020300]	Sziréna Lekapcs.	004	□□□□	(000-255 perc)
[00020301]	Rendőr kód	060	□□□□	(000-255 perc)
[00020302]	Billentyűzet Időzítés	020	□□□□	(000-255 másodperc)
[00020303]	Nyári Időszámítás	0000	□□□□	(HH/N/H)*
[00020304]	Téli Időszámítás	0000	□□□□	(HH/N/H)*
[00020305]	Élesítés Késleltetése	000	□□□□	(000-255 perc)
[00020306]	Őr Késleltetés	000	□□□□	(000-255 perc)
[00020307]	Őr Időtartam	000	□□□□	(000-255 perc)
[00020308]	Óra Beállítása	060	□□□□	(000-255 másodperc)
[00020309]	Tűz Csendes Késlelt.	000	□□□□	(000-255 perc)
[00020310]	AC Hiba Késleltetés	000	□□□□	(000-255 perc)
[00020311]	„Waterflow” Késlelt.	000	□□□□	(000-255 másodperc)
[00020312]	Sziréna Késlelt.	000	□□□□	(000-255 perc)

\* HH=Hónap (01-12), N=Nap (1-7), H=Hét (1-5)

**[000204] Zóna Felügyelet**

Nincs Vonalvégi Ellenállás

EOL (alapérték)

Dupla EOL

**DLS Rész****[000300] DLS Opciók**

	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>		<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
DLS Enged.	N	□	DLS Visszahívás	N	□
Felhaszn. Hívás	N	□	Periodikus DLS	N	□
Dupla Hívás	N	□	Felhaszn. Enged. DLS	Y	□
			DLS 75%-on tele	N	□



**Periodikus Hívás**

**[00030100]** Periodikus Átv. Nap *Alapban* 030  (000-255 nap)  
**[00030101]** Periodikus Átv. Ideje 0000  (ÓÓPP)  
**[000302]** **Telefonszám** (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

[0] Mentés [2] 2 másodperc szünet [4] DTMF [\*]  
 [1] Tárcsahang [3] 4 másodperces szünet [5] DTMF [#]

**Hivatkozás #**

**[000303]** **Panel ID Kód** *Alapban* 4921   
**[000304]** **Azonosító Kód** 4920   
**[000305]** **Dupla Hívás Időzítés** 060  (000-255 másodperc)  
**[000306]** **Csengések Száma** 008  (000-255)  
**[000307]** **PC-Link Engedélyezése**

**Kommunikátor****Első Telefonszám**

**[0004000000]** Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

[0] Mentés [2] 2 másodperc szünet [4] DTMF [\*]  
 [1] Tárcsahang [3] 4 másodperces szünet [5] DTMF [#]

**[0004000001]** Kommunikációs Formátum

*Alapban: 01*   
 [00] 10 Bps 1400 [03] 20 Bps 2300 [06] Pager 1 [08] Pager 3  
 [01] 10 Bps 2300 [04] DTMF Contact ID [07] Pager 2  
 [02] 20 Bps 1400 [05] SIA FSK Format

**[0004000002]** Hívás Utasítás

*Alapban*  *Y/N*

Riasztás/Visszaállítás *Y*   
 Nyitás/Zárás *Y*   
 Minden Más *Y*

**Második Telefonszám**

**[0004000100]** Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

[0] Mentés [2] 2 másodperc szünet [4] DTMF [\*]  
 [1] Tárcsahang [3] 4 másodperces szünet [5] DTMF [#]

**[0004000101]** Kommunikációs Formátum

*Alapban: 01*   
 [00] 10 Bps 1400 [03] 20 Bps 2300 [06] Pager 1 [08] Pager 3  
 [01] 10 Bps 2300 [04] DTMF Contact ID [07] Pager 2  
 [02] 20 Bps 1400 [05] SIA FSK Format

**[0004000102]** Hívás Utasítás

	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
Riasztás/Visszaállítás	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
Nyitás/Zárás	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
Minden Más	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>

### Harmadik Telefonszám

**[0004000200]** Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

\_\_\_\_\_

[0] Mentés	[2] 2 másodperc szünet	[4] DTMF [*]
[1] Tárcsahang	[3] 4 másodperces szünet	[5] DTMF [#]

**[0004000201]** Kommunikációs Formátum

*Alapban: 01*

[00] 10 Bps 1400	[03] 20 Bps 2300	[06] Pager 1	[08] Pager 3
[01] 10 Bps 2300	[04] DTMF Contact ID	[07] Pager 2	
[02] 20 Bps 1400	[05] SIA FSK Format		

**[0004000202]** Híváirányítás

*Alapban*  *Y/N*

Riasztás/Visszaállítás	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
Nyitás/Zárás	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
Minden Más	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>

**[00040003]** Rendszer Azonosító #

4 digités kód	<i>FFFF</i>	<input type="checkbox"/>	vagy
6 digités kód	<i>FFFFF</i>	<input type="checkbox"/>	

**[000401]** Kommunikációs Opciók

	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>		<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
Kommunikáció Enged. /Comms Enabled/	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>		<i>Európai Hívás</i> /Europe Dial/	<i>N</i>
DTMF Tárcsázás	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>		<i>Normál Tárcsázás</i> (CF-nél <i>N</i> )	<i>Y</i>
/DTMF Dialing/				<i>Default Dial/</i>	
Visszaállítás BTO-nál /Restore on BTO/	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>		<i>Tel. 1-2 Tartalék</i> /Ph 1-2 Backup/	<i>N</i>
Vissz. Hatástalanít. /Rest On Disarm/	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>		<i>Tel. 1-3 Tartalék</i> /Ph 1-3 Backup/	<i>N</i>
Kikapcsolás 24 óra /Shutdown 24hrs/	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>		<i>Tel. 2-3 Tartalék</i> /Ph 2-3 Backup/	<i>N</i>
PC ID /PC ID/	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>		<i>Foglalt Vonal Érz.</i> /Busy Tone Det./	<i>N</i>
PC Auto Élesítés /PC On Auto Arm/	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>		<i>1300 Hz ID</i> /1300 Hz ID/	<i>N</i>
PC ID Visszaáll. /PC ID Restores/	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>		<i>Váltakozó hívás</i> /Alternate Dial/	<i>N</i>

TLM Engedélyezve	Y	<input type="checkbox"/>	SIA 1 Azonosító	Y	<input type="checkbox"/>
(CF-nél nem változtatható meg)					
/TLM Enabled/			/SIA 1 Account#/		
TLM Hangos Szir.	Y	<input type="checkbox"/>	Auto SIA	Y	<input type="checkbox"/>
/TLM Aud Bell/			/Autoreport SIA/		
FTC Hangos Szir.	N	<input type="checkbox"/>	Auto ContactID	N	<input type="checkbox"/>
/FTC Aud Bell/			Teszt Átv. Percben	N	<input type="checkbox"/>
			/Test TX in Min/		
Hangos TLM+Riaszt.	N	<input type="checkbox"/>	Átv. Késlelt. Percben	N	<input type="checkbox"/>
/TLM+Alarm Aud/			/TX Del in Min/		
Visszajelzés	N	<input type="checkbox"/>	6 digités Azonosító	N	<input type="checkbox"/>
/Ringback/			/6 digit Acct/		
„Squawk” Visszajelz.	N	<input type="checkbox"/>	Vonal villogtatás	N	<input type="checkbox"/>
/Ringback Squawk/			/2 <sup>nd</sup> Line Flash/		
Periodikus Teszt	N	<input type="checkbox"/>	Részleges Zárás5	N	<input type="checkbox"/>
/Periodic Test/			/Part Clos 5/		
			Riaszt után nyitás5	N	<input type="checkbox"/>
			/Opn Aft Alrm5/		
			SIA zónacímke	N	<input type="checkbox"/>
			/SIA Zone Label/		
			SIA Tx4 Digit	N	<input type="checkbox"/>
			T-Link engedélyezve	N	<input type="checkbox"/>

### Vegyes Kommunikációs Opciók

		<i>Alapban</i>		
[00040200]	DTMF híváspróba	004	<input type="checkbox"/>	(000-255)
[00040201]	Riaszt. Számláló határ	003	<input type="checkbox"/>	(000-255)
[00040202]	AC Hiba Késleltetés	0700	<input type="checkbox"/>	(ÓÓPP)
[00040203]	Zóna Átv. Késleltetés	000	<input type="checkbox"/>	(000-255 másodperc)

### Teszt Kód Átvitel

		<i>Alapban</i>		
[0004020400]	Periodikus Átv. Napjai	030	<input type="checkbox"/>	(000-255 nap)
[0004020401]	Periodikus Átv. Ideje	0000	<input type="checkbox"/>	(ÓÓPP)
[00040205]	Foglalt Vonal Késlelt. 060		<input type="checkbox"/>	(000-255 másodperc)
[00040206]	TLM Hiba Késlelt.	003	<input type="checkbox"/>	(000-255)
[00040207]	Hívás Kísérlet #1	010	<input type="checkbox"/>	(000-255)
[00040208]	Hívás Kísérlet #2	010	<input type="checkbox"/>	(000-255)
[00040209]	Hívás Kísérlet #3	010	<input type="checkbox"/>	(000-255)
[00040210]	4164 Alacs. Akku. Késlel.	007	<input type="checkbox"/>	(000-255 nap)

**Jelentő Kódok**

- [00040300]  Zóna Riasztás (Zóna XXX riaszt, XXX= 001-128)  
 [00040301]  Zóna Visszaállás (Zóna XXX visszaáll, XXX= 001-128)  
 [00040302]  Zóna Hiba/Tamper (Zóna XXX hiba, XXX= 001-128)  
 [00040303]  Zóna Hiba/Tamper Visszaállás (Zóna XXX hiba visszaáll., XXX= 001-128)  
 [00040304]  Zóna Rövidzár (Zóna XXX rövidzár, XXX= 001-128)  
 [00040305]  Zóna Rövidzár Visszaállás (Zóna XXX rövidzár visszaáll, XXX= 001-128)

Zóna	Zóna	Zóna	Zóna	Zóna	Zóna	Zóna	Zóna
001	017	033	049	065	081	097	113
002	018	034	050	066	082	098	114
003	019	035	051	067	083	099	115
004	020	036	052	068	084	100	116
005	021	037	053	069	085	101	117
006	022	038	054	070	086	102	118
007	023	039	055	071	087	103	119
008	024	040	056	072	088	104	120
009	025	041	057	073	089	105	121
010	026	042	058	074	090	106	122
011	027	043	059	075	091	107	123
012	028	044	060	076	092	108	124
013	029	045	061	077	093	109	125
014	030	046	062	078	094	110	126
015	031	047	063	079	095	111	127
016	032	048	064	080	096	112	128

**[00040306] [F] [A] [P] Funkciógombok**

[F] Bill. Riasztás \* [A] Bill. Riasztás  [P] Bill. Riasztás   
 [F] Bill. Visszaáll. \* [A] Bill. Visszaáll.  [P] Bill. Visszaáll.

**[00040307] Vegyes Riasztás**

„Duress” Kód  Rendőrségi Kód (Kereszt Zóna)   
 Nyitás Riaszt. Után  Kényszer. Ajtó  Nyitás Túl Hosszú   
 Nem régi zárás  Kénysz. A. Vissza.  Nyit. Túl Hossz. V.   
 Riasztás törlése

**[00040308] Vegyes Tamper**

Ált. Rendszer Tmp.  Ált. Rendsz. Tmp. Visszaáll.  Bill. Kizár.

**[00040309] Tűz Esemény**

2-vez. Riasztás \* 2-vez. Hiba \* Tűz Teszt Kezdeté   
 2-vez. Visszaáll \* 2-vez. Hiba Visszaáll. \* Tűz Teszt Vége   
 „Waterflow” Riaszt. \* „Waterflow Hiba \* Tűz Kiiktatás   
 „Waterflow” Vissza. \* „Waterflow Hiba V. \* Tűz Nem kiiktatható

\* Alapban 99 a CF-nél. 00 vagy FF nem írható be.

**[00040310] Zárások**

<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>
001 <input type="checkbox"/>	017 <input type="checkbox"/>	033 <input type="checkbox"/>	049 <input type="checkbox"/>	065 <input type="checkbox"/>	081 <input type="checkbox"/>	097 <input type="checkbox"/>	113 <input type="checkbox"/>
002 <input type="checkbox"/>	018 <input type="checkbox"/>	034 <input type="checkbox"/>	050 <input type="checkbox"/>	066 <input type="checkbox"/>	082 <input type="checkbox"/>	098 <input type="checkbox"/>	114 <input type="checkbox"/>
003 <input type="checkbox"/>	019 <input type="checkbox"/>	035 <input type="checkbox"/>	051 <input type="checkbox"/>	067 <input type="checkbox"/>	083 <input type="checkbox"/>	099 <input type="checkbox"/>	115 <input type="checkbox"/>
004 <input type="checkbox"/>	020 <input type="checkbox"/>	036 <input type="checkbox"/>	052 <input type="checkbox"/>	068 <input type="checkbox"/>	084 <input type="checkbox"/>	100 <input type="checkbox"/>	116 <input type="checkbox"/>
005 <input type="checkbox"/>	021 <input type="checkbox"/>	037 <input type="checkbox"/>	053 <input type="checkbox"/>	069 <input type="checkbox"/>	085 <input type="checkbox"/>	101 <input type="checkbox"/>	117 <input type="checkbox"/>
006 <input type="checkbox"/>	022 <input type="checkbox"/>	038 <input type="checkbox"/>	054 <input type="checkbox"/>	070 <input type="checkbox"/>	086 <input type="checkbox"/>	102 <input type="checkbox"/>	118 <input type="checkbox"/>
007 <input type="checkbox"/>	023 <input type="checkbox"/>	039 <input type="checkbox"/>	055 <input type="checkbox"/>	071 <input type="checkbox"/>	087 <input type="checkbox"/>	103 <input type="checkbox"/>	119 <input type="checkbox"/>
008 <input type="checkbox"/>	024 <input type="checkbox"/>	040 <input type="checkbox"/>	056 <input type="checkbox"/>	072 <input type="checkbox"/>	088 <input type="checkbox"/>	104 <input type="checkbox"/>	120 <input type="checkbox"/>
009 <input type="checkbox"/>	025 <input type="checkbox"/>	041 <input type="checkbox"/>	057 <input type="checkbox"/>	073 <input type="checkbox"/>	089 <input type="checkbox"/>	105 <input type="checkbox"/>	121 <input type="checkbox"/>
010 <input type="checkbox"/>	026 <input type="checkbox"/>	042 <input type="checkbox"/>	058 <input type="checkbox"/>	074 <input type="checkbox"/>	090 <input type="checkbox"/>	106 <input type="checkbox"/>	122 <input type="checkbox"/>
011 <input type="checkbox"/>	027 <input type="checkbox"/>	043 <input type="checkbox"/>	059 <input type="checkbox"/>	075 <input type="checkbox"/>	091 <input type="checkbox"/>	107 <input type="checkbox"/>	123 <input type="checkbox"/>
012 <input type="checkbox"/>	028 <input type="checkbox"/>	044 <input type="checkbox"/>	060 <input type="checkbox"/>	076 <input type="checkbox"/>	092 <input type="checkbox"/>	108 <input type="checkbox"/>	124 <input type="checkbox"/>
013 <input type="checkbox"/>	029 <input type="checkbox"/>	045 <input type="checkbox"/>	061 <input type="checkbox"/>	077 <input type="checkbox"/>	093 <input type="checkbox"/>	109 <input type="checkbox"/>	125 <input type="checkbox"/>
014 <input type="checkbox"/>	030 <input type="checkbox"/>	046 <input type="checkbox"/>	062 <input type="checkbox"/>	078 <input type="checkbox"/>	094 <input type="checkbox"/>	110 <input type="checkbox"/>	126 <input type="checkbox"/>
015 <input type="checkbox"/>	031 <input type="checkbox"/>	047 <input type="checkbox"/>	063 <input type="checkbox"/>	079 <input type="checkbox"/>	095 <input type="checkbox"/>	111 <input type="checkbox"/>	127 <input type="checkbox"/>
016 <input type="checkbox"/>	032 <input type="checkbox"/>	048 <input type="checkbox"/>	064 <input type="checkbox"/>	080 <input type="checkbox"/>	096 <input type="checkbox"/>	112 <input type="checkbox"/>	128 <input type="checkbox"/>

**[00040311] Vegyes Zárás**

Zárás 129-1000  Auto Éles. Törlés  Auto Zárás   
 Részleges Zárás  Speciális Zárás

**[00040312] Partíció Zárás**

Partíció 1 Zár  Partíció 4 Zár  Partíció 7 Zár   
 Partíció 2 Zár  Partíció 5 Zár  Partíció 8 Zár   
 Partíció 3 Zár  Partíció 6 Zár

**Hivatkozás #****[00040313] Nyitások**

Felhasz- náló	Felhasz- náló	Felhasz- náló	Felhasz- náló	Felhasz- náló	Felhasz- náló	Felhasz- náló	Felhasz- náló
001	017	033	049	065	081	097	113
002	018	034	050	066	082	098	114
003	019	035	051	067	083	099	115
004	020	036	052	068	084	100	116
005	021	037	053	069	085	101	117
006	022	038	054	070	086	102	118
007	023	039	055	071	087	103	119
008	024	040	056	072	088	104	120
009	025	041	057	073	089	105	121
010	026	042	058	074	090	106	122
011	027	043	059	075	091	107	123
012	028	044	060	076	092	108	124
013	029	045	061	077	093	109	125
014	030	046	062	078	094	110	126
015	031	047	063	079	095	111	127
016	032	048	064	080	096	112	128

**[00040314] Vegyes Nyitás**

Nyitás 129-1000  Speciális Nyitás  Auto Nyitás   
Ajtó kiiktat

**[00040315] Partíció Zárás**

Partíció 1 Nyit  Partíció 4 Nyit  Partíció 7 Nyit   
Partíció 2 Nyit  Partíció 5 Nyit  Partíció 8 Nyit   
Partíció 3 Nyit  Partíció 6 Nyit

**[00040316] Rendszer Szerviz**

Panel Akku Hiba <input type="checkbox"/> *	TLM Visszaáll <input type="checkbox"/> *	Ins Lead In <input type="checkbox"/>
Panel AC Hiba <input type="checkbox"/> *	TLM V. Vonal2 <input type="checkbox"/> *	Ins Lead Out <input type="checkbox"/>
Rendszer Sziréna H. <input type="checkbox"/> *	FTC Visszaáll <input type="checkbox"/>	Zárás Delinq. <input type="checkbox"/>
Panel AUX Hiba <input type="checkbox"/> *	Buffer majdnem tele <input type="checkbox"/>	Wlk Tst Lead In <input type="checkbox"/>
Panel Akku. Vissza. <input type="checkbox"/> *	Felhasználói teszt <input type="checkbox"/>	Wlk Tst Lead Out <input type="checkbox"/>
Panel AC Visszaáll. <input type="checkbox"/> *	Periodikus Teszt <input type="checkbox"/> *	Ált. Rendszer Hiba <input type="checkbox"/>
Rendszer Sziréna V. <input type="checkbox"/> *	LINKS Teszt <input type="checkbox"/>	Ált. R. Hiba Vissza. <input type="checkbox"/>
Panel AUX Vissza. <input type="checkbox"/> *	Periodikus Teszt H. <input type="checkbox"/> *	WLS al. Akku. Hiba <input type="checkbox"/>
Combus Hiba <input type="checkbox"/>	GND rövidzár Hiba <input type="checkbox"/> *	WLS al. Akku. Vissz. <input type="checkbox"/>
Combus Visszaáll. <input type="checkbox"/>	GND röv. Visszaáll. <input type="checkbox"/> *	Ált. Mod Com Hiba <input type="checkbox"/>
TLM Hiba <input type="checkbox"/> *	DLS Lead In <input type="checkbox"/>	Ált. Mod Com Vissz. <input type="checkbox"/>
TLM H. Vonal 2 <input type="checkbox"/> *	DLS Lead Out <input type="checkbox"/>	

\* Alapban 99 a CF-nél. 00 vagy FF nem írható be.

**Hivatkozás #****LINKS 1000**

[00040400] Első Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

\_\_\_\_\_

[00040401] Második Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

\_\_\_\_\_

[00040402] Harmadik Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

\_\_\_\_\_

[00040403] DLS Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

\_\_\_\_\_

[0] Mentés                      [2] 2 másodperc szünet            [4] DTMF [\*]

[1] Tárcsahang                [3] 4 másodperces szünet        [5] DTMF [#]

[00040404] LINKS Opciók

	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
LINKS Modul	<i>N</i>	___
Periodikus Teszt	<i>N</i>	___

[00040405] Ismétlődő LINKS Teszt      *030*                      \_\_\_\_\_ (000-255 nap)

[00040406] Ismétlődő LINKS Teszt Idje    *0000*                    \_\_\_\_\_ (ÓÓPP)

[000405]      **LINKS 2XXX**

	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>		<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
LINKS2XXX	<i>N</i> *	___	Nyitás/Zárás	<i>N</i> *	___
Riasztás/Visszaáll.	<i>N</i> *	___	Minden Más	<i>N</i> *	___

\* *CF panelnél alapban Y.*

	<i>Kimenet</i>		<b>Partíció</b>								<i>Zóna</i>	<i>Napi#</i>	<i>Időzítő</i>	<i>Felh#</i>
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>				
[0005] SAUX+	<i>Alap</i>	<i>39</i>	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>			<i>005</i>	
	___		_____								___	___	_____	_____
[0006] Sziréna	<i>Alap</i>	<i>00</i>	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>			<i>000</i>	
	___		_____								___	___	_____	_____

**PGM kimenetek**

[000700] PGM1 *Alap* *38*                      *Y N N N N N N N*                      *005*

\_\_\_\_\_

[000701] PGM2 *Alap* *38*                      *Y N N N N N N N*                      \_\_\_\_\_ *005*

\_\_\_\_\_

**A kimeneti opciók:**

[00] Tűz és Betörés	[15] Komm. Hiba	[30] Zóna Tmp. Köv.	[45] Par. Kimenet 8
[01] Inv. Tűz/Betör.	[16] Aktív Komm.	[31] Zóna Hiba Köv.	[46] Rendőrségi
[02] Csak betörés	[17] Komm. Jelzése	[32] Élesített Stay	[47] Fenntartás
[03] Inv. Csak Betör.	[18] Kioltó Kimenet	[33] Élesített Away	[48] Tűz Zóna Hiba
[04] Csak Tűz	[19] „Combus”	[34] 2V füst. Riaszt	[49] Folyamatos Tűz
[05] Inv. Csak Tűz	[20] Üzemkész	[35] 2V füst. Hiba	[50] Időzített Tűz
[06] Élesített	[21] Zóna Riasztás	[36] „Waterflow” R.	[51] „CSFM” Tűz
[07] Inv. Élesített	[22] Zóna Követése	[37] „Waterflow” H	[52] Pulzáló Tűz
[08] Napirend	[23] Kényszerített	[38] Par. Kim. 1	[53] Tűz Strób
[09] Kapcsolt Strób	[24] Zümmer követ.	[39] Par. Kim. 2	[54] Földzárlat
[10] Hiba Kimenet	[25] Távoli Műk.	[40] Par. Kim. 3	[55] Ált. Tűz Hiba
[11] Kisegítő Idő	[26] Kilépés Köv.	[41] Par. Kim. 4	[56] Sziréna Hiba
[12] Csengő Követés	[27] Belépés Köv.	[42] Par. Kim. 5	[57] AC állapot
[13] Csak TLM	[28] Zóna Tamper	[43] Par. Kim. 6	[58] Partíció Állapot
[14] TLM és Riaszt.	[29] Zóna Hiba	[44] Par. Kim. 7	[59] Kártya használt
			[60] Akkumulátor teszt

**[000706] PGM Kimeneti Idők**

		<i>Alapban</i>		
<b>[00070600]</b>	Kioltó Pulzus	003	_____	(000-255 mp.)
<b>[00070601]</b>	Ground Start	000	_____	(000-255 mp.)
<b>[00070602]</b>	Csengő Pulzus	002	_____	(000-255 mp.)
<b>[00070603]</b>	Kényszerített Pulzus	005	_____	(000-255 mp.)
<b>[00070604]</b>	Kártya használt	005	_____	(000-254 mp.)

**[0009] Rendszer Címke (nyomjon \*-ot a lenti opciók eléréséhez)**

*Alapban: System Area* \_\_\_\_\_

[0] Képernyő törlése	[2] Helyzet Váltás (Change Case)	[4] Töröl és kilép
[1] Törlés a végéig	[3] ASCII bejegyzés	[5] Mentés



Hivatkozás #

**Esemény Napirend**

Nyitás/Zárás

**[001000XX]** Válassza ki a megfelelőt (Üsse be a Nyit/Zár Tiltás Napirendet#, XX=01-99)  
 Nyitások (Alapban: N, N= Zárások, Y=Nyitások)  
 Üsse be a napirend számát 00-99  
 Kapcsolja be a partíció opciókat

Nyit/Zár # (XX=01-99) Alapban:	Nyitások (Y/N) Y	Napirend (00-99) 01	Partíció							
			1	2	3	4	5	6	7	8
			N	N	N	N	N	N	N	N
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Másolja le az oldalt, ha több mint 31 napirendi pontot használ)

**Hivatkozás #****Dátum Napirend****[001001XXYY]**

Válassza ki a megfelelőt:

- Üsse be a Dátum Napirendet #, XX=02-99

- Üsse be az Intervallumot, YY=01-04

Állítsa be a kezdő időt (Alapban 0000, ÓÓPP)

Állítsa be a záró időt (alapban 0000, ÓÓPP)

Állítsa be az opciókat (Alapban N, N=Nem, Y=Igen)

Sunday	Tuesday	Thursday	Saturday	Holiday3	Auto
Monday	Wednesday	Friday	Holiday1	Holiday4	Disarm?
			Holiday2	Autoarm?	

<i>Dátum napirend</i> <i>(XX=02-99)</i>	<i>Start</i> <i>(ÓÓPP)</i>	<i>Záró</i> <i>(ÓÓPP)</i>	<i>Nap (Y/N)</i> <i>SMTWTFS</i>	<i>Kizárt (Y/N)</i> <i>1 2 3 4</i>	<i>Autoarm</i> <i>(Y/N)</i>	<i>Auto Dis</i> <i>(Y/N)</i>
Intervallum 1-4						
<b>[001001XX01]</b>	_____	_____	_____	_____	___	___
<b>[001001XX02]</b>	_____	_____	_____	_____	___	___
<b>[001001XX03]</b>	_____	_____	_____	_____	___	___
<b>[001001XX04]</b>	_____	_____	_____	_____	___	___
<b>[001001XX01]</b>	_____	_____	_____	_____	___	___
<b>[001001XX02]</b>	_____	_____	_____	_____	___	___
<b>[001001XX03]</b>	_____	_____	_____	_____	___	___
<b>[001001XX04]</b>	_____	_____	_____	_____	___	___
<b>[001001XX01]</b>	_____	_____	_____	_____	___	___
<b>[001001XX02]</b>	_____	_____	_____	_____	___	___
<b>[001001XX03]</b>	_____	_____	_____	_____	___	___
<b>[001001XX04]</b>	_____	_____	_____	_____	___	___
<b>[001001XX01]</b>	_____	_____	_____	_____	___	___
<b>[001001XX02]</b>	_____	_____	_____	_____	___	___
<b>[001001XX03]</b>	_____	_____	_____	_____	___	___
<b>[001001XX04]</b>	_____	_____	_____	_____	___	___
<b>[001001XX01]</b>	_____	_____	_____	_____	___	___
<b>[001001XX02]</b>	_____	_____	_____	_____	___	___
<b>[001001XX03]</b>	_____	_____	_____	_____	___	___
<b>[001001XX04]</b>	_____	_____	_____	_____	___	___

Fénymásolja le ezt a lapot, ha több mint 6 napirendet használ.

Hivatkozás#

Kizárt csoport napirend

<i>Kizárt csoport#1</i>	<i>Dátum</i> (HH/NN/ÉÉ)	<i>Dátum</i> (HH/NN/ÉÉ)	<i>Dátum</i> (HH/NN/ÉÉ)	<i>Dátum</i> (HH/NN/ÉÉ)
<b>[00100201]</b>	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
<i>Kizárt csoport#2</i>				
<b>[00100202]</b>	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
<i>Kizárt csoport#3</i>				
<b>[00100203]</b>	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
<i>Kizárt csoport#4</i>				
<b>[00100204]</b>	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____

Fénymásolja le a lapot, ha több mint 45 dátumot használ.

**Hivatkozás#****Élesít/Hatást. Napirend***Él/Hat.**Dátum Napirend#**Partíció**Napirend 01-50**(00-99)**1 2 3 4 5 6 7 8**Alapban: 01**NNNNNNNN*

[00100301]	---	-----
[00100302]	---	-----
[00100303]	---	-----
[00100304]	---	-----
[00100305]	---	-----
[00100306]	---	-----
[00100307]	---	-----
[00100308]	---	-----
[00100309]	---	-----
[00100310]	---	-----
[00100311]	---	-----
[00100312]	---	-----
[00100313]	---	-----
[00100314]	---	-----
[00100315]	---	-----
[00100316]	---	-----
[00100317]	---	-----
[00100318]	---	-----
[00100319]	---	-----
[00100320]	---	-----
[00100321]	---	-----
[00100322]	---	-----
[00100323]	---	-----
[00100324]	---	-----
[00100325]	---	-----
[00100326]	---	-----
[00100327]	---	-----
[00100328]	---	-----
[00100329]	---	-----
[00100330]	---	-----
[00100331]	---	-----
[00100332]	---	-----
[00100333]	---	-----
[00100334]	---	-----
[00100335]	---	-----
[00100336]	---	-----
[00100337]	---	-----
[00100338]	---	-----
[00100340]	---	-----
[00100341]	---	-----
[00100342]	---	-----
[00100343]	---	-----
[00100344]	---	-----
[00100345]	---	-----

[00100346]	__	_____
[00100347]	__	_____
[00100348]	__	_____
[00100349]	__	_____
[00100350]	__	_____

### Billentyűzet kijelölések

Partícióhoz rendelés (6.1 fejezet)

Opciók:

[00]	Globális	[05]	Partíció 5
[01]	Partíció 1	[06]	Partíció 6
[02]	Partíció 2	[07]	Partíció 7
[03]	Partíció 3	[08]	Partíció 8
[04]	Partíció 4		

Bill.	Ref szám	Opció (00-08)	Billentyűzet	Ref szám	Opció (00-08)
01	[00120100]	__	09	[00120900]	__
02	[00120200]	__	10	[00121000]	__
03	[00120300]	__	11	[00121100]	__
04	[00120400]	__	12	[00121200]	__
05	[00120500]	__	13	[00121300]	__
06	[00120600]	__	14	[00121400]	__
07	[00120700]	__	15	[00121500]	__
08	[00120800]	__	16	[00121600]	__

### Billentyűzeti kapcsolók (6.3 fejezet)

Billentyűzet	Referencia szám	Belépési készletetés	Kilépési készletetés	Funkció bill. 1 kód	Funkció bill. 2 kód	Funkció bill. 3 kód	Funkció bill. 4 kód	Funkció bill. 5 kód
01	[00120101]	__	__	__	__	__	__	__
02	[00120201]	__	__	__	__	__	__	__
03	[00120301]	__	__	__	__	__	__	__
04	[00120401]	__	__	__	__	__	__	__
05	[00120501]	__	__	__	__	__	__	__
06	[00120601]	__	__	__	__	__	__	__
07	[00120701]	__	__	__	__	__	__	__
08	[00120801]	__	__	__	__	__	__	__
09	[00120901]	__	__	__	__	__	__	__
10	[00121001]	__	__	__	__	__	__	__
11	[00121101]	__	__	__	__	__	__	__
12	[00121201]	__	__	__	__	__	__	__
13	[00121301]	__	__	__	__	__	__	__
14	[00121401]	__	__	__	__	__	__	__
15	[00121501]	__	__	__	__	__	__	__
16	[00121601]	__	__	__	__	__	__	__



*Kezelő#15 Opció(00-33) Zóna(001-128)*

[0012150200]

[0012150201]

[0012150202]

[0012150203]

[0012150204]

*Kezelő#16 Opció(00-33) Zóna(001-128)*

[0012160200]

[0012160201]

[0012160202]

[0012160203]

[0012160204]

**Az opciók listája:**

[00] Nulla billentyű

[01] „Stay” élesítés

[02] „Away élesítés”

[03] Belépés nélküli élesítés

[04] Ajtócsengő be/ki

[05] Rendszer teszt

[06] Kiiktatás mód

[07] Hiba kijelzés

[08] Riasztási memória

[09] Felhaszn. programozás

[10] Felhaszn. funkciók

[11] Gyors kilépés

[12] Követő élesítés

[13] Parancs kimenet 1

[14] Parancs kimenet 2

[15] Parancs kimenet 3

[16] Parancs kimenet 4

[17] Parancs kimenet 5

[18] Parancs kimenet 6

[19] Parancs kimenet 7

[20] Parancs kimenet 8

[21] Csendes hibajelzés

[22] Szirénák némítása

[23] Tűz reset

[24] Tűzriadó gyakorlat

[25] Lámpa teszt

[26] Tűzfelügyelői teszt

[27] Felhasználó segítség

[28] Gyors kiiktatás

[29] Zene bemenet

[30] T kód

[31] Törlő bill.

[32] Zóna vezérlés

[33] Élesíteni mind

**Hivatkozás#****AML Opciók**

<b>[001400]</b>	<b>AML opciók</b>	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
	PGM1 AML?	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
	PGM2 AML?	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
<b>[001401]</b>	AML Kulcs		
	Üssön be 00-FF	<i>00</i>	<input type="checkbox"/>

**Hivatkozás#****[001402] AML füst teszt**

		<i>Dátum napirend</i>		<i>Partíció</i>				<i>Dátum napirend</i>		<i>Partíció</i>	
		<i>(00-99)</i>		<i>1 2 3 4 5 6 7 8</i>				<i>(00-99)</i>		<i>1 2 3 4 5 6 7 8</i>	
<i>Alapban</i>		<i>01</i>		<i>NNNNNNNN</i>		<i>Alapban</i>		<i>01</i>		<i>NNNNNNNN</i>	
[00140201]								[00140226]			
[00140202]								[00140227]			
[00140203]								[00140228]			
[00140204]								[00140229]			
[00140205]								[00140230]			
[00140206]								[00140231]			
[00140207]								[00140232]			
[00140208]								[00140233]			
[00140209]								[00140234]			
[00140210]								[00140235]			
[00140211]								[00140236]			
[00140212]								[00140237]			
[00140213]								[00140238]			
[00140214]								[00140239]			
[00140215]								[00140240]			
[00140216]								[00140241]			
[00140217]								[00140242]			
[00140218]								[00140243]			
[00140219]								[00140244]			
[00140220]								[00140245]			
[00140221]								[00140246]			
[00140222]								[00140247]			
[00140223]								[00140248]			
[00140224]								[00140249]			
[00140225]								[00140250]			



**Hivatkozás#***XX=03 (AML PGM1) vagy 04 (AML PGM2)***[0014XX00]** *Eszköz beléptetése*

Sorszám (017)	PGM1 (-128) PGM2	Sorszám (017)	PGM1 (-128) PGM2	Sorszám (017)	PGM1 (-128) PGM2
001		039		077	
002		040		078	
003		041		079	
004		042		080	
005		043		081	
006		044		082	
007		045		083	
008		046		084	
009		047		085	
010		048		086	
011		049		087	
012		050		088	
013		051		089	
014		052		090	
015		053		091	
016		054		092	
017		055		093	
018		056		094	
019		057		095	
020		058		096	
021		059		097	
022		060		098	
023		061		099	
024		062		100	
025		063		101	
026		064		102	
027		065		103	
028		066		104	
029		067		105	
030		068		106	
031		069		107	
032		070		108	
033		071		109	
034		072		110	
035		073		111	
036		074		112	
037		075			
038		076			

**[0014XX01]** *Eszköz törlése***[0014XX02]** *Alap AML,**Alap megerősítése: \* gomb*



**Hivatkozás#***Alapban*

<b>[0100XX0200]</b>	Belépési késleltetés (000-255 másodperc)	030
<b>[0100XX0201]</b>	Kilépési késleltetés (000-255 másodperc)	120 (CF-nél 060)
<b>[0100XX0202]</b>	Másodlagos belépési késleltetés (000-255 másodperc)	045 (CF-nél 060 )
<b>[0100XX0203]</b>	Másodlagos kilépési késleltetés (000-255 másodperc)	120
<b>[0100XX0204]</b>	Delinquency (000-255 nap)	000
<b>[0100XX0205]</b>	Auto élesítés előriasztás (000-255 perc)	001
<b>[0100XX0206]</b>	Gyors kiiktatás időtartama (000-255 másodperc)	020
<b>[0100XX0207]</b>	Gyors kiiktatás előriasztás (000-255 másodperc)	020

**Zónák partícióhoz rendelése**

(XX=Partíció 01-08)

<b>[0100XX0300]</b>	Új zóna hozzáadása
<b>[0100XX0301]</b>	Zóna szerkesztése
<b>[0100XX0302]</b>	Zóna törlése „ZONE XXX”

Zónatípusok és alapbeállításai	Szirena hangos Pulzáló szirena	Kiiktatás enged. Ajiócsengő	Kényszerített zóna Riasztás számlálás	Árvitel késleltetése Waterflow késleltetés				
[00] Késleltetett	Y	N	Y	Y	N	Y	N	N
[01] Másodlagos késleltetett	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N
[02] Azonnali	Y	N	Y	Y	N	Y	N	N
[03] Követő	Y	N	Y	N	N	Y	N	N
[04] Késleltetett követő	Y	N	Y	N	N	Y	N	N
[05] Követő „Stay Away”	Y	N	Y	N	Y	Y	N	N
[06] Késleltetett „Stay Away”	Y	N	Y	N	Y	Y	N	N
[07] Tűz	Y	Y	N	N	N	N	N	N
[08] Késleltetett tűz	Y	Y	N	N	N	N	N	N
[09] Auto ellenőrzött tűz	Y	Y	N	N	N	N	N	N
[10] Waterflow	Y	Y	N	N	N	N	N	N
[11] Tűz felügyelet	N	Y	N	N	N	N	N	N
[12] 24 Hr Bell	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[13] 24 Hr Bell/Buzz	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[14] 24 Hr Buzzer	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[15] 24 Hr Technical	N	N	Y	N	N	N	N	N
[16] 24 Hr Gas	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[17] 24 Hr Heat	Y	Y	N	N	N	N	N	N
[18] 24 Hr Medical	N	N	Y	N	N	N	N	N
[19] 24 Hr Emergency	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[20] 24 Hr Water	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[21] 24 Hr Freeze	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[22] 24 Hr Holdup	N	N	N	N	N	N	N	N
[23] 24 Hr Panic	N	N	N	N	N	N	N	N
[24] 24 Hr gyors bypass	Y	N	Y	Y	N	Y	N	N
[25] Kapcsolt 24 órás	Y	N	N	N	N	N	N	N
[26] Pillanatnyi élesítés	Y	N	N	N	N	N	N	N
[27] Fenntartó élesítés	Y	N	N	N	N	N	N	N
[28] Kényszerített válasz	N	N	Y	N	Y	N	N	N
[29] Links Sup	N	N	Y	N	Y	N	N	N
[30] Links Answer	N	N	Y	N	Y	N	N	N
[31] AC késleltetés	N	N	Y	N	Y	N	N	N
[33] Push to set	N	N	N	N	Y	N	N	N
[33] Funkció billentyű*								

\* tekintse meg a következőket és válasszon a lehetőségek közül

- [00] Nulla billentyű
- [01] „Stay” élesítés
- [02] „Away élesítés”
- [03] Belépés nélküli élesítés
- [04] Ajtócsengő be/ki
- [05] Rendszer teszt
- [06] Gyors kilépés
- [07] Követő élesítés
- [08] Parancs kimenet 1
- [09] Parancs kimenet 2
- [10] Parancs kimenet 3
- [11] Parancs kimenet 4
- [12] Parancs kimenet 5
- [13] Parancs kimenet 6
- [14] Parancs kimenet 7
- [15] Parancs kimenet 8
- [16] Csendes hibajelzés
- [17] Szirénák némítása
- [18] Tűz reset
- [19] Tűzriadó gyakorlat
- [20] Lámpa teszt
- [21] Tűzfelügyelői teszt
- [22] Gyors kiiktatás
- [23] Zene bemenet
- [24] T kód
- [25] Törlő bill.

Zóna	Partíció								Zóna címke	Zóna típusa	Sziréna hangos Pulzáló sziréna Kikiktatás enged. Ajtócsengő Kémszerített zóna Riasztás számítás Árnyék készletlése Waterflow készletlés	Zónafunkció
	1	2	3	4	5	6	7	8				
001												
002												
003												
004												
005												
006												
007												
008												
009												
010												
011												
012												
013												
014												
015												
016												

Ha bővítő modulokat is használ, tekintse meg a leírást.

### Hivatkozás#

**Partíció címke**(Alapban: *PartitionX*, nyomja meg a csillagot a lenti opciókért)

<b>[01000104]</b>	Partíció 1 címke	
<b>[01000204]</b>	Partíció 2 címke	
<b>[01000304]</b>	Partíció 3 címke	
<b>[01000404]</b>	Partíció 4 címke	
<b>[01000504]</b>	Partíció 5 címke	
<b>[01000604]</b>	Partíció 6 címke	
<b>[01000704]</b>	Partíció 7 címke	
<b>[01000804]</b>	Partíció 8 címke	

[0] Képernyő törlése  
[1] Törlés a végéig

[2] Helyzet Váltás (Change Case)  
[3] ASCII bejegyzés

[4] Töröl és kilép  
[5] Mentés

(XX=Partíció 01-08)

**[0100XX05]** Hozzáférési szint napirend (alapban: 01)

Szint	N#	Szint	N#	Szint	N#	Szint	N#	Szint	N#	Szint	N#
	(00-99)		(00-99)		(00-99)		(00-99)		(00-99)		(00-99)
02	___	13	___	24	___	34	___	44	___	54	___
03	___	14	___	25	___	35	___	45	___	55	___
04	___	15	___	26	___	36	___	46	___	56	___
05	___	16	___	27	___	37	___	47	___	57	___
06	___	17	___	28	___	38	___	48	___	58	___
07	___	18	___	29	___	39	___	49	___	59	___
08	___	19	___	30	___	40	___	50	___	60	___
09	___	20	___	31	___	41	___	51	___	61	___
10	___	21	___	32	___	42	___	52	___	62	___
11	___	22	___	33	___	43	___	53	___	63	___
12	___	23	___								

**Parancs kimenet címkék** (Alapban: Par. Kim.#X, nyomja meg a csillagot az opciókért)

<b>[0100XX0601]</b>	Parancs kimenet 1	_____
<b>[0100XX0602]</b>	Parancs kimenet 2	_____
<b>[0100XX0603]</b>	Parancs kimenet 3	_____
<b>[0100XX0604]</b>	Parancs kimenet 4	_____
<b>[0100XX0605]</b>	Parancs kimenet 5	_____
<b>[0100XX0606]</b>	Parancs kimenet 6	_____
<b>[0100XX0607]</b>	Parancs kimenet 7	_____
<b>[0100XX0608]</b>	Parancs kimenet 8	_____

[0] Képernyő törlése

[2] Helyzet Váltás (Change Case)

[4] Töröl és kilép

[1] Törlés a végéig

[3] ASCII bejegyzés

[5] Mentés

**[0101]**

**Partíció törlése**

„Partition X” (X=1-8), nyomja meg a csillagot a törléshez

**[0102]**

**Partíció másolása**

Melyik partícióból ? „Partition X” (X=1-8)

Melyik partícióba ? „Partition X” (X=1-8)

## GARANCIA

*A Digital Security Controls Ltd. a vásárlástól számított 12 hónapig garanciát nyújt mind a felhasznált anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítószolgálathoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem.*

A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít.

A cég erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel.

A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen események következtében elmaradt profitért, időveszteségért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért.

**Figyelem!** A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeres hajtja végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy áramköri rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék nem az elvárásoknak megfelelően működik.

A fordításból adódó esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.



„A” MELLÉKLET: ASCII KARAKTEREK

032	048	064	080	096	112	160	176	192	208	224	240
!	1	A	Q	a	q	®	À	チ	↳	ä	Q
033	049	065	081	097	113	161	177	193	209	225	241
"	2	B	R	b	r	ƒ	Й	ツ	↘	®	Ø
034	050	066	082	098	114	162	178	194	210	226	242
#	3	C	S	c	s	∫	ウ	テ	モ	ε	©
036	051	067	083	099	115	163	179	195	211	227	243
\$	4	D	T	d	t	√	И	ト	ト	μ	Ω
036	062	068	084	100	116	164	180	196	212	228	244
%	5	E	U	e	u	▪	オ	ナ	∫	∅	Ü
037	053	069	085	101	117	165	181	197	213	229	245
&	6	F	V	f	v	ヲ	カ	ニ	ヨ	ρ	Σ
038	054	070	086	102	118	166	182	198	214	230	246
'	7	G	W	g	w	ア	キ	ヌ	ラ	g	π
039	055	071	087	103	119	167	183	199	215	231	247
(	8	H	X	h	x	イ	ク	ネ	リ	∫	∞
040	066	072	088	104	120	168	184	200	216	232	248
)	9	I	Y	i	y	ウ	ケ	ノ	ル	∫	∫
041	057	073	089	105	121	169	185	201	217	233	249
*	:	J	Z	j	z	エ	コ	ハ	レ	j	〒
042	058	074	090	106	122	170	186	202	218	234	250
+	;	K	[	k	[	オ	サ	ヒ	ロ	×	〒
043	059	075	091	107	123	171	187	203	219	235	251
,	<	L	¥	l	l	カ	シ	フ	ワ	¢	円
044	060	076	092	108	124	172	188	204	220	236	252
-	=	M	]	m	]	ユ	ス	ヘ	ン	£	÷
045	061	077	093	109	125	173	189	205	221	237	253
.	>	N	^	n	^	ヨ	セ	ホ	ン	¤	
046	062	078	094	110	126	174	190	206	222	238	254
/	?	O	_	o	+	ツ	リ	マ	□	ö	■
047	063	079	095	111	127	175	191	207	223	239	255